11 Структура условного обозначения преобразователей избыточного давления-разрежения серии РТМ-М

РТМ-М - Х - ХХ - ХХХ - ХХХ - ХХ - ХХХ

Серия

Конструктивное исполнение по выходному сигналу

1 - 4-20 мА

Измеряемое давление

GV - избыточное давление-разрежение

Верхний предел измеряемого давления

0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4

Предел допускаемой основной погрешности

0,5 %

Код соединения с внешними электрическими цепями

С1 - соединитель серии Р2;
С2 - соединитель серии GDM;
С3* - вилка соединителя КР10;
С4* - вилка соединителя 2РМДТ18

Код резьбовой присоединительной части

К - К1/4";
М - М20х1,5-8g;
G - G1/2-A;
MFA - M14x1,5-8g, форма А;
GFA - G1/4-A, форма А;
MFE - M14x1,5-8g, форма Е;
GFE - G1/4-A, форма Е;
МК1 - М12х1,25-8g;
GK1 - G1/4-A;
МА1 - М12х1,25-8g, с уплотнением на торце;
GA1 - G1/4-A, с уплотнением на торце;
МТ1 - М12х1,25-8g, с уплотнением по конусу;
GT1 - G1/4-A, с уплотнением по конусу

* - по запросу возможна поставка ответной части

Пример записи обозначения при заказе

Преобразователь избыточного давления-разрежения серии РТМ-М с характеристиками: выходной сигнал 4-20 мА, избыточное давление--разрежение, верхний предел измерения 2,4 МПа, предел допускаемой основной погрешности ±0,5 %, с электрическим соединителем серии Р2, с резьбой штуцера М12х1,25-8g:

Преобразователь давления РТМ-М-1-GV-2,4-0,5 %-С1-МК1.